

XSwitch konfigurálás

Kapcsoljuk ki az eszközt

Tartsuk nyomva a piros nyomógombot közben kapcsoljuk be az eszközt. Akkor jártunk el helyesen, ha a bekapcsolást követően pár másodpercen belül világítani kezd a sárga led. Ezután tudjuk konfigurálni a mobil alkalmazáson keresztül az eszközt.

Lépjünk be a telefonunkon keresztül a mobil alkalmazásba. Sikeres belépést követően érintsük meg a beállítás menüt. Ezután hajtsuk végre az alábbi lépéseket:

- Ellenőrizzük, hogy be van e kapcsolva a Wi-Fi a telefonon.
- Ha mobil internet is be van kapcsolva a telefonon akkor kapcsoljuk ki azt. Ha bekapcsolva marad akkor csatlakozáskor ez gondokat okozhat.
- Érintsük meg a „Csatlakozás az eszközhöz” gombot. Sikeres csatlakozás esetén egy zöld „Az eszköz csatlakoztatva van” felugró ablak értesít a sikeres csatlakozásról.
- Ha a kapcsolódás sikeres írjuk be a megfelelő adatokat
 - o SSID, hálózat neve
 - o Jelszó, hálózathoz tartozó jelszó
- Megfelelő adatok megadás után érintsük meg az „Adatok küldése” gombot. Ezt követően az eszköz elkezdi a csatlakozást a belső hálózathoz ezt a piros led fogja jelezni majd sikeres csatlakozás esetén a zöld led fog világítani.
- Ellenőrizzük a telefonunkon, hogy visszacsatlakozott e a telefon e belső hálózathoz, ha nem akkor tegyük ezt meg kézzel majd lépjünk ki a beállítás menüből. Az alkalmazás újra fog indulni és ha nem ír hibát és csak a zöld led világít az eszközön akkor már használatba is vehetjük az eszközt, ellenkező esetben hajtsuk végre újra a fenti lépéseket.

Ledjelzések:

Sárga: konfigurálási állapot

Piros: csatlakozás, ha folyamatosan világít a piros led és 5-10 másodpercen belül nem vált át zöldre az azt jelenti, hogy valami változás történhetett a mentett adatokban. Konfiguráljuk újra az eszközt.

Zöld: csatlakozva a hálózathoz, használatra kész